

Zajištění přívodu elektrické energie 230V/16A

Varianta E1 -

Přívod elektrické energie je Vámi přiveden vodičem odpovídajícího průřezu a samostatného jištění z rozvaděče na fasádu budovy kde bude ukončen zásuvkou nebo krabicí odpovídajícího IP krytí. (minimálně IP44)

Prosím o zpracování a zaslání položkového rozpočtu (kabeláž, vodič CYA 6mm² zž, proudový chránič kombinovaný, položení kabelové trasy, montážní práce, připojení v podružném rozvaděči, krabice nebo zásuvka s odpovídajícím IP krytím, výchozí revizní zpráva, ostatní).

- Vyvedený el.kabel uprostřed místa instalace, délka kabelu min. 1 m. Pokud bude kabel vyvedený na kraji místa instalace, musí mít min. 5 m délku.
- El.kabel ukončený v ideálním případě zásuvkou nebo ukončovací krabicí (doporučujeme obojí min. krytí IP 65, IP44 je vhodné v případě že je to zastřešené a neteče na toto místo voda)
- Přívodní el.kabel musí být vždy připojen v rozvaděči na chránič
- Vyvedený zemnicí drát zelenožlutý průměr 4-6mm (ozn.CYA) bude se nacházet společně s přívodním el.kabelem, vedený v chrániče (to je 1.varianta)
 - nebo 2.varianta: přímo v prostoru pro instalaci boxu ze základové desky může být vyvedena SE pásovina (železný pásek) nebo kulatina průměr 10 mm. My si pak sami dodáme zelenožlutý drát a napojíme, jen jsou to vícepráce + spotřebovaný materiál.

Varianta E2 –

Odpovídá variantě E1 s tím, že přívod bude dále veden k základové desce PPL Parcelboxu v zemi v chrániče. Kabel bude ukončen typovou instalační krabicí s IP krytím. (minimálně IP44)

Prosím o zpracování a zaslání položkového rozpočtu (kabeláž, vodič CYA 6mm² zž, proudový chránič kombinovaný, položení kabelové trasy, montážní práce, připojení v podružném rozvaděči, krabice nebo zásuvka s odpovídajícím IP krytím, výchozí revizní zpráva, ostatní).

- Vyvedený el.kabel uprostřed místa instalace, délka kabelu min. 1 m. Pokud bude kabel vyvedený na kraji místa instalace, musí mít min. 5 m délku.
- El.kabel ukončený v ideálním případě zásuvkou nebo ukončovací krabicí (doporučujeme obojí min. krytí IP 65, IP44 je vhodné v případě že je to zastřešené a neteče na toto místo voda)
- Přívodní el.kabel musí být vždy připojen v rozvaděči na chránič
- Vyvedený zemnicí drát zelenožlutý průměr 4-6mm (ozn.CYA) bude se nacházet společně s přívodním el.kabelem, vedený v chrániče (to je 1.varianta)
 - nebo 2.varianta: přímo v prostoru pro instalaci boxu ze základové desky může být vyvedena SE pásovina (železný pásek) nebo kulatina průměr 10 mm. My si pak sami dodáme zelenožlutý drát a napojíme, jen jsou to vícepráce + spotřebovaný materiál.